

**Schaltnetzteil RSP 150 W 27**



**Features**

- geschlossene Bauform
- Schraubanschlüsse
- kurzschlussfest
- Eingangsspannungsbereich: 85 ... 264 V AC
- Überlastschutz durch Abschalten, Re-Power-On
- hoher Wirkungsgrad
- 100% Burn-In-Test unter Vollast
- eingebautes Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
- aktive PFC-Funktion
- RoHS-konform
- Übertemperaturschutz
- fernsteuerbar

**Technische Spezifikationen:**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| AC-Eingangsspannung          | 85 ... 264 V AC (47 ... 63 Hz) |
| DC-Eingangsspannung          | 120 ... 370 V DC               |
| AC-Eingangsstrom (bei 230 V) | 0.80 A @ 230 VAC               |
| Wirkungsgrad                 | 89.50 %                        |
| DC-Ausgangsspannung          | 27 V DC (25,7 ... 29,7 V DC)   |
| Nennstrom                    | 5.60 A                         |
| Nennleistung                 | 151,2 W                        |
| Abmessungen (mm)             | 199 x 99 x 30 mm               |